

FONE540

任何空間 · 如同面對面溝通

會議電話揚聲器



 Bluetooth®

AVer FONE540 會議電話揚聲器

- 無線藍芽 / USB 有線 界面
- 全雙工麥克風陣列
- 2 組全向性麥克風 360° 收音
- 全雙工回音消除
- 進階噪音抑制
- 寬頻語音處理
- 最高輸出 90dB SPL (0.5 公尺)
- 透過 3.5mm 音源接孔可連接智慧型手機和 PC 等行動裝置作為延伸喇叭麥克風
- 觸控式面板設計，可調整音量、靜音、接聽、撥號、結束通話
- 可同時透過行動裝置參與語音會議
- Kensington 安全鎖孔

連接器介面

- 12V 電源接頭
- Micro USB 連接埠
- IP(RJ45 網路孔) 供程式更新 / 遠端連結
- 擴充設備埠 (串接喇叭麥克風)
- 音源輸入 (3.5mm 電話接頭)
- 3.5mm 音源輸出

USB 協定

- Micro USB 2.0
- USB Audio Class (UAC) 1.0

控制介面

- USB UAC 隨插即用
- 網頁：使用 IP 位置登入管理介面 (不支援 IE 瀏覽器)
- PTZApp 應用軟體

安全性

- Kensington 安全鎖孔

系統需求 *

- Windows® 7/10 或以上
- Mac OS X v10.13 或以上
- Google Chromebook™ 版本 76.0.3809.102 或以上
- Android™ 6 或以上

硬體需求 **

- 處理器：3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 或以上
- 4 GB RAM 或以上
- USB 連接埠

電源供應

- AC 100V–240V, 50/60 Hz
- 耗電量：12V, 5A

免費增值軟體

(支援 Windows® 和 Mac 作業系統)

PTZApp

- 自動或手動軟體更新
- 診斷運行狀態

EZLive

- 影音串流線上直播 / 影片錄製 / 照片拍攝 / 會議畫面注記 / 白板功能

環境資料

- 操作溫度：0 ~ 40°C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60°C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

外觀尺寸

- 包裝尺寸：259 x 259 x 171 mm
- 包裝重量：1.93 kg
- 喇叭麥克風本體：220 x 181.5 x 49.5 mm/0.85 kg

包裝內容

- 喇叭麥克風本體
- 電源供應器
- Micro USB 2.0 轉 Type-A 線 (5 公尺)
- Phone-in 線 (0.9 公尺)
- 保固卡
- 安裝手冊

選購配備

- 擴充喇叭麥克風組合 (包含 10 公尺串接線，最多再串 2 顆)
- 2 顆一組擴充麥克風 (包含 2 條 5 公尺串接線，最多串 4 顆)

保固 ***

- 喇叭麥克風：3+2 年，周邊配件：1 年

相容雲端軟體

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet™, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

產品外觀



產品規格若有變更，恕不另行通知。

** 為呈現最佳品質，請確認系統 / 硬體需求。



©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver.com